

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ RITNEY BOWES DM100 SERIES

1. Από την αρχική οθόνη της μηχανής πιέστε το πλήκτρο **ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.
2. Στη συνέχεια πιέστε **2** φορές το πλήκτρο **ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ** (δεξιά της οθόνης).
3. Στη μεσαία γραμμή της οθόνης εμφανίζεται η επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΡΒ** την οποία και επιλέγετε.
4. Από το μενού **ΚΕΝΤΡΟ ΡΒ** επιλέγετε **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**.
5. Στη συνέχεια επιλέγετε **ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΡΒΡ**.
6. Στην συνέχεια πιέστε το πράσινο πλήκτρο **ΝΑΙ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ** για να αλλάξετε τον αριθμό ΡΒΡ.
7. Στην οθόνη εμφανίζεται ο παλιός αριθμός ΡΒΡ με τον δείκτη (κέρσορα) να αναβοσβήνει μετά το τελευταίο ψηφίο.
8. Πιέστε το πλήκτρο **Διαγραφή** στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου (αργά ένα-ένα τα ψηφία) έως ότου διαγραφεί και το τελευταίο ψηφίο.
Σημείωση: Αν κατά την διάρκεια διαγραφής του προηγούμενου αριθμού πατηθεί το πλήκτρο **Διαγραφή** παραπάνω φορές τότε θα οδηγηθείτε σε προηγούμενο μενού ή ακόμα και στην αρχική οθόνη, ανάλογα το πόσες φορές παραπάνω πατηθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση επαναλαμβάνετε τη διαδικασία από την αρχή.
9. Στην συνέχεια πληκτρολογείτε το νέο αριθμό που είναι **2105242264**.
10. Επιβεβαιώστε με την επιλογή **ΟΚ** από την οθόνη.
11. Πιέστε το πλήκτρο **Διαγραφή** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
12. Μετά επιβεβαιώστε την ορθή λειτουργία της επικοινωνίας της μηχανής με το Κέντρο Ελέγχου. Η διαδικασία είναι όπως παρακάτω:
 - i. Συνδέστε την μηχανή με την τηλεφωνική αναλογική γραμμή (γραμμή FAX, που χρησιμοποιείται για την Εισαγωγή Πίστωσης).
 - ii. Από την αρχική οθόνη της μηχανής πιέστε το πλήκτρο **ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.
 - iii. Στη συνέχεια πιέστε **2** φορές το πλήκτρο **ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ** (δεξιά της οθόνης).
 - iv. Στη μεσαία γραμμή της οθόνης εμφανίζεται η επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΡΒ** την οποία και επιλέγετε.
 - v. Από το μενού **ΚΕΝΤΡΟ ΡΒ** επιλέγετε **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SOFTWARE**.
 - vi. Στο τέλος της επικοινωνίας στην μηχανή θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα **ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΟ SW. Η ΜΗΧΑΝΗ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ**.
Συγχαρητήρια η αλλαγή ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ** για επιστροφή στην αρχική οθόνη
Προσοχή: Σε περίπτωση εμφάνισης διαφορετικού μηνύματος επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της εταιρίας μας στο τηλέφωνο **2105249981** ή με email στη διεύθυνση helpdesk@datatechnika.gr.